

# SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS , CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYTU. (BIAŁY)

Producent:    Model: **OPAL PLUS**    Numer katalogowy: **10134**



## Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Rodzaj detekcji: PIR + MW

## Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg czujnika	15
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	20 mA
Dedykowany uchwyt	Tak
Inne unikalne cechy	wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1
Rodzaj optyki	Fresnel
Cyfrowa kompensacja temperatury	Nie
Odporność na zwierzęta	do 20kg
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIIa
Pobór prądu w stanie gotowości	12 mA
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	Na zewnątrz budynków
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Funkcja antymaskingu	Nie
Temperatura pracy	-40 do +55 °C
Zalecana wysokość montażu	2,4
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	SATEL