

# SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO, BEZ UCHWYTU (BIAŁY)

Producent:    Model: **OPAL Pro**    Numer katalogowy: **13316**



## Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Rodzaj detekcji: PIR + MW

## Specyfikacja techniczna:

Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg czujnika	15
Wykrywalna prędkość ruchu	0,2...3 m/s
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Dedykowany uchwyt	BRACKET C
Inne unikalne cechy	Grade 3
Rodzaj optyki	Brak danych
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Czas sygnalizacji alarmu	5 sek.
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIla
Pobór prądu w stanie gotowości	17 mA
Rodzaj pyroelementu	Poczwórny
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Funkcja antymaskingu	Tak
Temperatura pracy	-40...+55 °C
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	SATEL