

GNIAZDO ŻARÓWKI Z CZUJNIKEM ORNO OR-CR-221

Producent: Model: **OR-CR-221** Numer katalogowy: **3992**



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Kąt wykrywania ruchu	100 °
Grade2	Nie
Zasięg detekcji czujnika	8 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	od 10 sekund do 12 minut
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Max. obciążenie indukcyjne	No
Max. obciążenie rezystancyjne	60 W
Zalecane miejsce instalacji	Montaż wewnątrz budynku
Temperatura pracy	Brak danych
Napięcie zasilacza	230 V
Wysokość montażu czujnika	2,5m - 3,5m(sufit) 1,5m-3m(ściana)
Częstotliwość czujnika	brak danych
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	12 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Link do strony producenta	brak danych
Producent	ORNO