

AUTON. KONTR. PRZEJŚCIA SATEL PK-01

Producent: Model: **PK-01** Numer katalogowy: **5810**



Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Częstotliwość czytnika: brak danych
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Pobór prądu w stanie pracy: 125 mA

Specyfikacja techniczna:

Dostępne tryby pracy	Praca z centralami Integra i w systemach ACCO
Pojemność systemu	50 użytkowników
Typ weryfikacji	Karta i kod
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Częstotliwość czytnika	brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	Brak danych
Pobór prądu w stanie pracy	125 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	105 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak danych
Czas aktywacji rygla	No
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych

Link do strony producenta

brak danych

Producent

SATEL