

# Czujnik czadu, tlenku węgla, SATEL DG-1 CO

Producent:    Model: **DG-1 CO**    Numer katalogowy: **7054**



## Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Zasilanie 12V
- Wyjście pod system alarm.: Tak
- Sposób montażu czujnika: Na tynk
- Wyświetlacz LCD: Nie

## Specyfikacja techniczna:

|   |  |
|---|--|
| Wskazania na panelu LCD                               | nie  |
| Zasilanie czujnika                                    | Zasilanie 12V  |
| Okres gwarancji                                       | 2 lata   |
| Sposób montażu czujnika                               | Na tynk  |
| Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO | Akustyczna 85dB i optyczna   |
| Przycisk test/reset                                   | Nie  |
| Certyfikaty i dopuszczenia                            | EMC: 2004 EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003, EN 61000-6-1:2007 EN55022:2006+A1:2007, EN 61000-6-3:2007 |
| Czas aktywacji alarmu                                 | brak danych  |
| Sygnalizacja końca okresu działania                   | nie  |
| Sygnalizacja nieprawidłowego działania                | tak  |
| Wilgotność  | 40%  |
| Sensor czujnika czadu                                 | Elektrochemiczny   |
| Temperatura pracy                                     | -30...+55 °C   |
| Wymiary przedmiotu                                    | średnica 97mm x wysokość 36 mm   |
| Pamięć wartości szczytowych                           | Nie  |
| Wyjście pod system alarm.                             | Tak  |
| Gwarancja   | 24 miesiące  |
| Gwarancja dla firm                                    | 24 miesiące  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Uwagi do gwarancji        | brak danych |
| Link do strony producenta | brak danych |
| Wyświetlacz LCD           | Nie         |
| Producent                 | SATEL       |